



دفترچه راهنما

ترازوهای دیجیتالی

KIA ۴۴



KIA Electronic Aras Co . Ltd

Industrial scale

از شما به خاطر خرید این ترازو متشکریم لطفاً قبل از استفاده ، از ترازو این دفترچه را به دقت مطالعه فرمائید.

۱- مشخصات فنی ترازو:

- ظرفیت : ۶ kg / ۳۰ kg

- دقت : ۰,۱g / ۱g

نمایشگر :

دارای ۵ digit در نمایشگر WEIGHT (بالای صفحه کلید اعداد قرار دارد)

دارای ۵ digit در نمایشگر Unit Weighting / Unit price

دارای ۶ digit در نمایشگر Quantity / Total price

دارای دکمه ی تنظیم نور صفحه نمایش

دارای کفه استیل ضد زنگ

دارای صفحه کلید ضد آب

دارای در پوش مقاوم و قابل حمل

با آخرین تکنولوژی حفاظت از باطری در مقابل شارژ فراتر از حد و کمتر

دارای چراغ های AC (شارژ)-ZERO (صفر)-TARE (پارسنگ)

STAB (تثبیت) برای ترازوی LED ۴۴kia

دارای نشانگر باطری در LCD

صفحه نمایش دو طرفه: LCD-LED

LCD پشت دو قسمت دارد.

دو نوع ترازو ساده و USB دار

USB دار: دارای سی دی و کابل

توان الکتریکی ۲۲۰ ولت

دارای آداپتور DC ۸V-۵۰۰mA

دارای باتری قابل شارژ: ۴Ah-۴v

اندازه کفه ترازو: ۲۱*۳۱ cm

واحدهای وزن کشی: کیلوگرم

۲. عملکرد اصلی و کلید های عملیاتی :

۲,۱ عملکرد اصلی :

۲,۱,۱ صفر خودکار

۲,۱,۲ پارسنگ الکترونیکی

۲,۱,۳ دارای قابلیت درج و محاسبه کلی قیمت

۲,۱,۴ دارای قابلیت ذخیره و بکار گیری دوباره قیمت

۲,۱,۵ دارای قابلیت ذخیره و افزودن چند مقدار متفاوت

۲,۱,۶ قابلیت ذخیره انرژی در صورت عدم استفاده از ترازو

۲,۱,۷ قابلیت خاموشی خودکار به هنگام ولتاژ کم

۲,۱,۸ دارای پایه های قابل تنظیم برای اندازه گیری وزن دقیق

۲,۱,۹ قابلیت عملکرد شمارشی

۲,۲,۹ (V) ولتاژ باتری را نشان می دهد و در ترازوهای **usb 44kia** دار برای فرستادن اطلاعات از ترازو به کامپیوتر به کار می رود.

۲,۲ دکمه های عملیاتی :

۲,۲,۱۰ (U.W): ابتدا دکمه **U.W** را بزنید، وزن واحد را وارد کرده و دکمه **U.W** را بزنید حالا هر تعداد کالا را که روی کفه قرار دهید طبق وزن واحد عمل شمارشگری انجام شده و تعداد در نمایشگر تعداد (QUANTITY) نمایش داده می شود

۲,۲,۱ (I/O) کلید روشن و خاموش که در سمت راست ترازو قرار دارد.

۲,۲,۲ دکمه اعداد : ۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, و دکمه (ممیز)

۲,۲,۳ (ADD): برای جمع کردن مبلغ کالاهای مورد نظر است

۲,۲,۴ (C): برای پاک کردن قیمت واحد و کل قیمت به کار می رود، همچنین دوبار


فشار دادن این دکمه موجب خروج از عملکرد میشود.

۲,۲,۱۱ : دکمه های مربوط به ذخیره اطلاعات : (M1, M2, M3, M4) برای استفاده از قیمت کالاهایی که از قبل ذخیره شده است به کار می رود به اینصورت که کالا را روی کفه ترازو قرار دهید و شماره حافظه مربوطه را فشار دهید تا قیمت واحد از قبل ذخیره شده در نمایشگر واحد قیمت نمایش داده شود. عملکرد ذخیره سازی قیمت به این صورت است که ابتدا قیمت واحد را وارد کرده و دکمه **STORE** را بزنید سپس یکی از دکمه های **M** را انتخاب کنید و فشار دهید تا در آن ذخیره شود.

۲,۲,۵ (TARE): برای وزن کشی خالص یا صفر کردن استفاده می شود. برای فعال کردن عمل

پارسنگ دکمه **TARE** را فشار دهید تا نمایشگر وزن صفر را نشان دهد برای صفر کردن وزن

منفی نیز از دکمه **TARE** استفاده کنید.

۲,۲,۱۲ : دکمه  برای روشن کردن چراغ پس زمینه یا خاموش کردن آن دکمه چراغ را فشار دهید و اگر وزنه ای روی ترازو وجود نداشته باشد چراغ پس زمینه به صورت اتوماتیک برای ذخیره انرژی بعد از چند ثانیه خاموش می شود.

۲,۲,۶ (ZERO): برای صفر کردن خودکار استفاده میشود. اگر دکمه **TARE** (پارسنگ) فعال

باشد دکمه **ZERO** عمل نخواهد کرد.

۲,۲,۷ (STORE): برای ذخیره سازی قیمت و یا وزن واحد در حافظه های دستگاه (دکمه های

M نشانگر حافظه ها میباشد) به کار می رود.

توجه : ترازو را بر روی سطح صاف و مسطح قرار داده و پایه های آن را به دقت تراز کنید و سپس آن را مورد استفاده قرار دهید.

۲,۲,۸ (PCS): برای شمارش تعداد کالا به کار می رود , تعداد کالای شمارش شده را روی کفه

ترازو قرار دهید دکمه **PCS** را فشار دهید سپس از طریق صفحه کلید تعداد را وارد کنید و دکمه

PCS را فشار دهید هر تعداد کالا را روی کفه قرار دهید تعداد آن بر روی نمایشگر تعداد مشاهده

می شود و وزن کالا در نمایشگر وزن نمایش داده می شود.

کلید **on/off** را فشار دهید تا ترازو روشن شود بعد از اینکه ترازو اطلاعات را پردازش کرد صفحه نمایش صفر را نشان خواهد داد. اگر ترازو "۰" را نشان نداد با استفاده از دکمه **ZERO** می توانید ترازو را صفر کنید در این صورت ترازو آماده وزن کشی است .

۴. روش محاسبه قیمت برای یک کالا :

۴,۱,۱ : وقتی که نمایشگر WEIGHT (وزن کشی) صفر را نشان می دهد کالای مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید تا وزن آن را نشان دهد.

۴,۱,۲ : وقتی که وزن نشان داده شده در نمایشگر ثابت شد, با استفاده از صفحه کلید قیمت این کالا را وارد کنید.

۴,۱,۳ : قیمت واحد وارد در نمایشگر UNIT PRICE (قیمت واحد) نمایان می گردد. قیمت کل این کالا با توجه به وزن آن در نمایشگر TOTAL PRICE (قیمت کل) ظاهر می شود.

۴,۱,۴ : برای پاک کردن قیمت کلید C را فشار دهید.

۵. روش محاسبه قیمت برای چند کالا :

۵,۱,۱ : بعد از اینکه نمایشگر WEIGHT (وزن کشی) صفر نشان داد اولین کالای مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید.

۵,۱,۲ : نمایشگر WEIGHT (وزن کشی) وزن دقیق آن را نشان داده و بقیه نمایشگر ها صفر خواهند ماند.

۵,۱,۳ : اکنون قیمت واحد را وارد نمائید. قیمت واحد وارد در نمایشگر UNIT PRICE (واحد قیمت) و قیمت کل در نمایشگر TOTAL PRICE (قیمت کل) نمایش داده میشود.

۵,۱,۴ : حال کلید Add را فشار دهید. نمایشگر به صورت زیر خواهد بود

قیمت کل کالای اول TOTAL PRICE ۱ UNIT PRICE Add WEIGHT

۵,۱,۵ : حال کالای اول را بردارید. نمایشگر ها به صورت زیر خواهند بود.

قیمت کالای اول UNIT PRICE ۰ TOTAL PRICE ۰,۰۰۰ WEIGHT

۵,۱,۶ : کلید C را فشار دهید تا قیمت واحد کالای اول پاک شود. سپس کالای دوم را روی کفه قرار دهید.

نمایشگر WEIGHT (وزن کشی) وزن دقیق آن را نشان داده و بقیه نمایشگرها صفر خواهند ماند.

۵,۱,۷ : حال قیمت واحد را وارد نمائید. قیمت واحد وارد در نمایشگر UNIT PRICE نمایان می گردد. قیمت کل این کالا با توجه به وزن آن در نمایشگر TOTAL PRICE ظاهر می شود. حال کلید ADD را فشار دهید. نمایشگرها به صورت زیر خواهند بود.

قیمت کل کالای دوم TOTAL PRICE ۲ UNIT PRICE Add WEIGHT

۵,۱,۸ : این فرآیند را به همین ترتیب ادامه دهید قیمت کل تمام کالاهای وزن کشی شده در نمایشگر TOTAL PRICE (قیمت کل) نمایان خواهد شد.

۵,۱,۹ : برای حذف این فرآیند کلید C را دوبار فشار دهید.

۶: نحوه ی ذخیره سازی قیمت واحد :

می خواهیم قیمت ۳۰۰۰ ریال را در حافظه شماره M۱ ذخیره کنیم ابتدا دکمه ی STORE را فشار می دهیم .

۳۰۰۰ ریال را وارد کرده بعد M۱ را فشار می دهیم عدد مورد نظر در حافظه شماره M۱ ذخیره می شود..

۷.. محاسبه وزن خالص بدون احتساب وزن ظرف :

ترازو را روشن کنید تا عدد "۰" نشان داده شود. سپس ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید و دکمه TARE را فشار دهید تا عدد "۰" نشان داده شود کالا مورد نظر را داخل ظرف قرار دهید تا وزن کالا مورد نظر بدون محاسبه وزن ظرف نشان داده شود.

۸ : موارد احتیاط:

۸,۱: اگر صفحه نمایش ترازو در حین استفاده , و وزن کشی عبارت (Lob At) را نشان دهد بدین معناست که ولتاژ باتری ضعیف است و سریعاً "بایستی شارژ گردد" .

۸,۲: زمانی که ترازو LO نشان می دهد ترازو را خاموش کرده و بعداً از شارژ کامل مجدداً " استفاده کنید.

۸,۳: همیشه ترازو را به موقع شارژ کنید.

۸,۴: ترازو را با آداپتور روشن کنید در این صورت چراغ AC روشن شده و بیانگر شارژ ترازو است.

۸,۵: اگر ترازو در حین شارژ استفاده شود این مدت طولانی تر خواهد شد.

۸,۶: اگر نیازی به استفاده از ترازو به مدت طولانی ندارید سعی کنید هر دوماه یک بار باتری های ترازو را شارژ کنید در غیر این صورت عمر مفید باتری کاهش می یابد.

۸,۷: اگر ترازو عبارت "FU" را نشان داد بدین معناست که بیش از حد ظرفیت ترازو به آن وزن وارد شده است لطفاً "هرچه سریع تر وزنه ها را بردارید.

۹: نکاتی در مورد باتری :

باطری باید بعد از هر بار استفاده از ترازو شارژ شود در حالت عادی ترازو ۲ یا ۴ ساعت کامل شارژ می شود.ولی اگر ترازو را برای مدت طولانی (۳ماه) استفاده نکرده اید برای حفظ طول عمر باتری و جلوگیری از صدمه دیدن باتری آن را ۲۴ ساعت در شارژ بگذارید در غیر این صورت باعث صدمه دیدن باتری می شود.ضمنن قبل از شارژ کردن ترازو لطفاً " آن را خاموش کنید.